

## FOM-8 zekeringprint 8-voudig

### EIGENSCHAPPEN

Zekeringprint voorzien van 8 onafhankelijk afgezekerde uitgangen voor toepassing met een enkelvoudig afgezekerde voeding. Ideaal voor toepassingen met meerdere branddetectiesystemen, multicircuit CCTV camerasystemen, meervoudige deurvergrendelings-circuits bij toegangscontrole, meervoudige alarmeringscircuits bij inbraaksystemen etc. De module is voorzien van zelfklevende voeten voor een flexibele en eenvoudige montage in bestaande behuizingen zonder de noodzaak om extra gaten te boren.

- Tot 8 separaat afgezekerde uitgangen
- Zelfklevende montagevoeten
- Inclusief ingangsbekabeling

### SPECIFICATIES

Ingang voltages tot 50V dc, 6A maximum stroom  
 Uitgang 8 x 20mm afgezekerde uitgangen, maximale waarden conform onderstaande tabel

Standaard voorzien van 8 x T500mA glaszekeringen

		Maximale ingangsstroom					
		1A	2A	3A	4A	5A	6A
Aantal afgezekerde uitgangen	1						
	2	500 mA	1A	1.5A	2A	2.5A	3A
	3			1A	1.25A	1.7A	2A
	4	250 mA	500 mA	750 mA	1A	1.25 mA	1.5A
	5				800 mA	1A	1.2A
	6			500 mA	650 mA	800 mA	1A
	7						
	8	125 mA	250 mA	350 mA	<b>500 mA</b>	625 mA	750 mA

#### Opgelet:

**De maximale uitgangsstroom van de voeding mag NIET overschreden worden.  
 NIET geschikt voor het afzekeren van netspanning.**

*Het verpakkingsmateriaal van dit product kan gerecycled worden.*

SenseTek B.V.  
 Abberdaan 162  
 1046 AB Amsterdam  
 T: +31(0)20-6131611  
 F: +31(0)20-6132212  
 E: [info@sensetek.nl](mailto:info@sensetek.nl)  
 W: [www.sensetek.nl](http://www.sensetek.nl)